



trabajador
esté alerta™

Trabaje sin riesgos cerca de las líneas eléctricas

Antes de oscurecer el salón, dé la bienvenida y haga una síntesis. Comience por presentar el programa y su tema:

La sesión de hoy se enfoca en la seguridad al trabajar cerca de líneas eléctricas. Si siguen los procedimientos que cubriremos hoy, usted y sus compañeros equipo estarán seguros y enfocados en el trabajo. En cambio, si ignoran las normas de seguridad al trabajar con líneas eléctricas, ustedes, sus compañeros y el público en general corren el riesgo de sufrir lesiones graves e incluso la muerte. Por favor, presten mucha atención y pregunten si tienen alguna duda.

Baje las luces de la sala y comience la presentación.

Respete el poder de la electricidad

- Al llegar al sitio de trabajo, siempre identifique las líneas eléctricas, postes, cables tensores y equipos montados en plataformas, y señáleselos a sus compañeros.
- Busque las líneas eléctricas aéreas ocultas detrás de árboles o edificios.
- Considere que *todas* las líneas aéreas están energizadas y son potencialmente peligrosas, incluidos los cables de servicio que van desde los postes de servicios públicos hasta los edificios.
- Inspeccione el lugar todos los días, pues las condiciones pueden cambiar.
- Repase su plan de emergencia antes de comenzar el trabajo, para que todos sepan qué hacer en caso de contacto con una línea eléctrica.



Respete el poder de la electricidad y siga algunas medidas sencillas antes de comenzar a trabajar.

- Al llegar al sitio de trabajo, siempre identifique las líneas eléctricas, postes, cables tensores y equipos montados en plataformas, y señáleselos a sus compañeros. Repase los procedimientos de seguridad adecuados antes de comenzar a trabajar.
- Busque las líneas eléctricas aéreas ocultas detrás de árboles o edificios.
- Considere que *todas* las líneas aéreas están energizadas y son potencialmente peligrosas, incluidos los cables de servicio que van desde los postes de servicios públicos hasta los edificios. Aunque estos cables parezcan estar aislados, el material aislante que ve podría estar diseñado para proteger los cables del clima y no para protegerlo a usted de una descarga eléctrica. El contacto puede ser mortal; por tanto, mantenga distancia.
- Inspeccione el lugar todos los días, pues las condiciones pueden cambiar. Siempre inspeccione el sitio antes de comenzar la jornada.
- Repase su plan de emergencia antes de comenzar la obra, para que todos sepan qué hacer en caso de contacto con una línea eléctrica.

Para herramientas y equipos que no son grúas o cabrias usadas en la construcción: observe la regla de los 10 pies (3 m)

- OSHA requiere que usted y su equipo (si no son grúas o cabrias empleadas en la construcción) se mantengan a una distancia *mínima* de **10 pies (3 m)** de las líneas eléctricas aéreas que transmiten hasta 50 kV.
- Las líneas de mayor voltaje requieren mayor distancia de seguridad. Contacte a Atlantic City Electric para obtener información sobre las distancias de seguridad.
- Si la obra requiere que usted trabaje a menos de 10 pies de las líneas eléctricas, llame a Atlantic City Electric con bastante anticipación para hacer los arreglos de seguridad correspondientes.
- Las distancias de seguridad eléctrica mencionadas aquí son las mínimas.
- Mantenga siempre la distancia máxima posible, y delimite de forma clara la zona para mantener a los trabajadores y el equipo a la distancia requerida.

Para herramientas y equipos que no son grúas o cabrias usadas en la construcción: observe siempre la regla de los 10 pies (3 m). (Las grúas y cabrias en los sitios de construcción podrían requerir una distancia de seguridad mayor, tema que discutiremos en la próxima diapositiva).

- OSHA requiere que usted y su equipo se mantengan a una distancia *mínima* de 10 pies (3 m) de las líneas eléctricas aéreas que transmiten hasta 50 kV. Esto se aplica a todo el personal, las herramientas, los materiales y los equipos que no son grúas o cabrias empleadas en la construcción. Tenga en cuenta que el viento puede desplazar el equipo; por lo tanto, se recomienda dejar más distancia por si se produce un desplazamiento inesperado. Una buena regla de oro es mantener una distancia adicional a la distancia mínima requerida equivalente a 1.5 veces el largo de las herramientas o materiales.
- Las líneas de mayor voltaje requieren mayor distancia de seguridad. Contacte a Atlantic City Electric para solicitar información sobre distancias de seguridad. Recuerde que la mejor práctica es mantenerse siempre a la mayor distancia posible de las líneas eléctricas.
- Si la obra requiere que usted trabaje a menos de 10 pies de las líneas eléctricas, llame a Atlantic City Electric con bastante anticipación para hacer los arreglos de seguridad correspondientes. Ignorar los procedimientos de seguridad y no llamar pueden tener consecuencias fatales o poner en riesgo la vida.
- Las distancias de seguridad eléctrica que se mencionan aquí son las mínimas.
- Mantenga siempre la distancia máxima posible, y delimite de forma clara la zona con cintas, señalizaciones o barricadas para mantener a los trabajadores y el equipo alejados.

Grúas y cabrias usadas en la construcción

- **Debe mantener la grúa y la pluma de la carga** a una distancia *mínima* de **20 pies (6 m)** de las líneas que transmiten hasta 350 kV y de **50 pies (15 m)** de las líneas que transmiten más de 350 kV. Siempre suponga que la línea está energizada, y no permita que nada se acerque a una distancia menor, salvo que haya confirmado con el dueño/operador del servicio público que la línea ya no está energizada.
- **Cuanto mayor es el voltaje, mayor es la distancia de seguridad requerida.** Contacte a Atlantic City Electric y consulte las normas de OSHA en osha.gov para obtener información sobre los requisitos específicos de distancias de seguridad y precauciones para no invadir la zona de seguridad.
 - Una vez que haya establecido las distancias de seguridad requeridas, marque un límite de seguridad con cinta, señalizaciones o barricadas.
- **Cuando vayan a usar grúas o cabrias en su sitio de trabajo**, contacte a Atlantic City Electric con bastante anticipación. Ellos mandarán a un representante a su sitio de trabajo para confirmar los voltajes y las distancias de seguridad requeridas y harán los arreglos necesarios para proteger sus instalaciones.

Las grúas y cabrias empleadas en la construcción requieren distintas distancias de seguridad que otros equipos.

- Debe mantener la pluma de la grúa y la carga a una distancia *mínima* de 20 pies (6 m) de las líneas que transmiten hasta 350 kV y de 50 pies (15 m) de las líneas que transmiten más de 350 kV. Siempre suponga que la línea está energizada, y no permita que nada se acerque a una distancia menor, salvo que haya confirmado con el dueño/operador del servicio público que la línea ya no está energizada.
- Cuanto mayor es el voltaje, mayor es la distancia de seguridad requerida. Contacte a Atlantic City Electric y consulte las normas de OSHA en osha.gov para obtener información sobre los requisitos específicos de distancias de seguridad y precauciones para no invadir la zona de seguridad.
 - Una vez que haya establecido las distancias de seguridad requeridas, marque un límite de seguridad con cinta, señalizaciones o barricadas.
- Cuando vayan a usar grúas o cabrias en su sitio de trabajo, contacte a Atlantic City Electric con bastante anticipación. Ellos enviarán a un representante al sitio de trabajo para confirmar los voltajes y las distancias de seguridad requeridas y para hacer los arreglos necesarios para proteger sus instalaciones.

Use un vigía dedicado

- **Utilice siempre un vigía dedicado y capacitado en tierra** que pueda calcular de forma segura las distancias entre el equipo de elevación y las líneas eléctricas.
- **Operadores de grúas y cabrias:** Deben estar en permanente comunicación con el vigía dedicado para cumplir con los requisitos de distancias mínimas de las líneas eléctricas.
- **El vigía debería ocuparse únicamente de la seguridad respecto a las líneas eléctricas.** No distraiga la atención del vigía asignándole otras tareas.



Use un vigía dedicado al trabajar con equipos de elevación cerca de líneas eléctricas

- Utilice siempre un vigía dedicado y capacitado en tierra que pueda calcular de forma segura las distancias entre el equipo de elevación y las líneas eléctricas. Por estar en tierra, el vigía tendrá la perspectiva más clara y podrá determinar las distancias con mayor precisión.
- Los operadores de grúas y cabrias deben estar en permanente comunicación con el vigía dedicado para cumplir con los requisitos de distancias de seguridad de las líneas eléctricas.
- El vigía debería ocuparse únicamente de la seguridad respecto a las líneas eléctricas. No distraiga la atención del vigía asignándole otras tareas. Para ser eficaz, el vigía debe tener como máxima prioridad el vigilar las distancias y mantener una comunicación clara con el operador del equipo.

Si su equipo hace contacto con una línea eléctrica

- Suponga que tanto el equipo como la línea están energizados.
- Aleje el equipo de la línea si puede hacerlo de manera segura.
- Permanezca en el equipo.
- Advierta a los demás que no se acerquen.
- Pida que alguien llame al 911 y a Atlantic City Electric de inmediato.
- Si se ve obligado a bajar del equipo debido a un incendio u otro peligro:
 - NO toque el equipo y el suelo al mismo tiempo.
 - Salte lejos y aterrice con los pies juntos.
 - Aléjese con pasos cortos, arrastrando los pies y manteniéndolos bien juntos, sin despegarlos del suelo en ningún momento.
 - No regrese al equipo hasta que el personal de la compañía eléctrica le indique que es seguro hacerlo.
- Nunca toque una línea eléctrica caída ni nada que esté en contacto con ella.



atlantic city
electric

#53740 © 2026 Culver Company, LLC 800-428-5837 6

Si su equipo hace contacto con una línea eléctrica, es crucial seguir el procedimiento de seguridad correcto.

- Suponga que tanto el equipo como la línea están energizados.
- Aleje el equipo de la línea si puede hacerlo de manera segura.
- Permanezca en el equipo hasta que el personal de servicios públicos le indique que es seguro bajar. Quienes están en el equipo no corren riesgo de recibir una descarga mientras permanezcan allí.
- Advierta a los demás que no se acerquen. Cualquiera que toque el equipo o incluso el suelo que lo rodea puede sufrir lesiones o morir.
- Pida que alguien llame al 911 y a Atlantic City Electric de inmediato. El personal responderá, cortará el suministro eléctrico y le dirá cuándo es seguro bajar del equipo o moverlo. Espere a recibir las instrucciones.
- Si se ve obligado a bajar del equipo debido a un incendio u otro peligro, siga estos pasos:
 - NO toque el equipo y el suelo al mismo tiempo.
 - Salte lejos y aterrice con los pies juntos.
 - Aléjese con pasos cortos, arrastrando los pies y manteniéndolos bien juntos, sin despegarlos del suelo en ningún momento. Resista la tentación de salir corriendo o de dar pasos largos, pues esto lo pone en riesgo de recibir una descarga eléctrica.
 - No regrese al equipo hasta que el personal de la compañía eléctrica le indique que es seguro hacerlo.
- Nunca toque una línea eléctrica caída ni nada que esté en contacto con ella. Manténgase alejado y llame al 911 y a Atlantic City Electric para reportar la emergencia.

Haga una demostración del procedimiento para saltar.

Avisé al 811 antes de excavar. Es obligatorio por ley.

- **Llame al 811 o envíe un pedido de localización online bastante tiempo antes de hacer cualquier excavación o movimiento de tierra.** Este servicio gratuito hará los arreglos para marcar las instalaciones de servicios públicos subterráneas para que usted pueda excavar de manera segura.
- **Antes de avisar al 811, marque la zona de excavación propuesta** con pintura banderas y/o estacas blancas para que los localizadores puedan identificar fácilmente las instalaciones afectadas y marcarlas.
- **Si no avisa al 811, corre el riesgo de golpear una instalación subterránea.** Usted, sus compañeros u otras personas podrían sufrir lesiones o incluso morir. También podría ser responsable por los daños ocasionados y por los costos de reparación y de corte de suministro.

Siempre comuníquese con el centro de 811 en su estado antes de excavar y para conocer los requisitos más actuales.



**Determina lo que está bajo tierra.
Llama antes de excavar.**

atlantic city
electric

#53740 © 2026 Culver Company, LLC 800-428-5837 7

Las instalaciones subterráneas pueden presentar un riesgo oculto pero muy real. Por ley, y para su seguridad, debe avisar al servicio 811 antes de excavar.

- Llame al localizador de instalaciones subterráneas al 811 o envíe un pedido de localización online bastante tiempo antes de hacer cualquier excavación o movimiento de tierra. Este servicio gratuito hará los arreglos para marcar las líneas eléctricas subterráneas y otros servicios públicos subterráneos en la zona de excavación, para que pueda trabajar a una distancia segura de estas instalaciones. Asegúrese de contemplar el tiempo adecuado dentro de su calendario de trabajo. El servicio es gratuito; en cambio, el precio por no llamar puede ser muy elevado. A la larga, añadir algunos días adicionales para realizar esta tarea cuesta menos que pasarse meses o incluso años recuperándose física y económicamente de un incidente con una línea eléctrica. Además, recuerde que es obligatorio por ley.
- Antes de avisar al 811, marque la zona de excavación propuesta con pintura, banderas y/o estacas blancas para que los localizadores puedan identificar fácilmente las instalaciones afectadas y marcarlas.
- Si no avisa al 811, corre el riesgo de golpear una instalación subterránea. Usted, sus compañeros de trabajo u otras personas podrían sufrir lesiones o incluso morir. También podría ser responsable por los daños ocasionados y por los costos de reparación y de corte de suministro.
- Siempre comuníquese con el centro de 811 en su estado antes de excavar y para conocer los requisitos más actuales.

Espera el tiempo requerido

- En Nueva Jersey, espere como mínimo tres días hábiles completos, sin incluir fines de semana y asuetos legales.
- Comuníquese con New Jersey One Call si no recibe la confirmación de que todas las instalaciones de servicios públicos han sido marcadas.
- Si espera el tiempo requerido y aún no se ha completado la localización, no excave. Avise al servicio de 811 que no se ha completado su pedido de localización.

Siempre comuníquese con el centro de 811 en su estado antes de excavar y para conocer los requisitos más actuales.



Después de avisar al 811, espere el tiempo requerido para que marquen las instalaciones enterradas antes de excavar:

- El tiempo de espera varía según el estado. En Nueva Jersey, espere como mínimo tres días hábiles completos, sin incluir fines de semana y asuetos legales.
- Comuníquese con New Jersey One Call si no recibe la confirmación de que todas las instalaciones de servicios públicos han sido marcadas.
- Si espera el tiempo requerido y aún no se ha completado la localización, no excave. Avise al servicio de 811 que no se ha completado su pedido de localización.
- Siempre comuníquese con el centro de 811 en su estado antes de excavar y para conocer los requisitos más actuales.

Realice una inspección visual del sitio

- **No confíe exclusivamente en las marcas localizadoras.** Busque indicadores visuales de instalaciones subterráneas no marcadas.
- **Consulte con el dueño de la propiedad para saber si existen instalaciones subterráneas privadas** que no fueron marcadas por el localizador.
- **También verifique si hay signos de algo enterrado después de finalizada la localización**, como una zanja reciente.
 - Si encuentra una instalación recién instalada o no marcada, llame al 811.



Realice una inspección visual del sitio antes de comenzar a excavar.

- **No confíe exclusivamente en las marcas localizadoras.** Busque indicadores visuales de instalaciones subterráneas que no hayan sido marcadas, como medidores, válvulas y transformadores sobre plataformas. Use su sentido común y su conocimiento de la industria.
- **Consulte con el dueño de la propiedad para saber si existen instalaciones subterráneas privadas** que no pertenezcan a una compañía de servicios públicos y, por tanto, fueron.
- **También verifique si hay signos de algo enterrado después de finalizada la localización**, como una zanja reciente.
 - Si encuentra una instalación recién instalada o no marcada, llame al 811.

Respete las marcas, y excave con cuidado

- **No todas las compañías de servicios públicos son miembros del 811.** Por lo tanto, será su responsabilidad avisar a las compañías de servicios públicos que no son miembros sobre el proyecto. Consulte con el 811 para obtener más información.
- **Respete las marcas localizadoras.** Mantenga las marcas indicadoras de servicios públicos y sígalas cuando esté excavando.
- **Excave con cuidado.** Tenga muchísima precaución al excavar cerca de instalaciones enterradas, y tenga un vigía cerca para que observe la excavación si usted va a utilizar equipo pesado.
- **Conozca el código de colores de los servicios públicos subterráneos:**
CÓDIGO DE COLORES DE LAS MARCAS LOCALIZADORAS DE LA AMERICAN PUBLIC WORKS ASSOCIATION



■	Líneas de energía eléctrica
■	Tuberías de gas, petróleo o vapor
■	Líneas, cables o conductos de comunicación
■	Agua potable
■	Tuberías de agua tratada, fangosa y para riego
■	Redes cloacales y drenajes
■	Marcas topográficas temporales
■	Excavación propuesta

atlantic city
electric

#53740 © 2026 Culver Company, LLC 800-428-5837 10

Después de contactar al 811, el servicio de localización de servicios públicos subterráneos se encargará de que cada compañía de servicios públicos miembro envíe a personal a su sitio de excavación para marcar las instalaciones subterráneas.

- No todas las compañías de servicios públicos son miembros del 811. Por lo tanto, será su responsabilidad avisar sobre el Proyecto a las compañías que no son miembros. Consulte con el 811 para obtener más información.
- Respete las marcas localizadoras. Mantenga las marcas indicadoras de los servicios públicos durante toda la obra y sígalas cuando esté excavando. Si las líneas se tornan confusas, empiezan a borrarse o son ilegibles, avise al 811 para que las vuelvan a marcar: NO use pintura para remarcar las marcas localizadoras borrosas. Recuerde renovar y actualizar su ticket del 811 según las regulaciones del estado.
- Excave con cuidado. Tenga muchísima precaución al excavar cerca de instalaciones enterradas, y tenga un vigía cerca para que observe la excavación si usted va a utilizar equipo pesado.
- Conozca el código de colores de los servicios públicos subterráneos. Las compañías de servicios públicos utilizan estos colores para marcar sus instalaciones. Aprenda el código para no correr riesgos.

Señale el cuadro mientras hable.

- Rojo: Líneas de energía eléctrica
- Amarillo: Tuberías de gas, petróleo o vapor
- Naranja: Líneas, cables o conductos de comunicación
- Azul: Agua potable
- Morado: Tuberías de agua tratada, fangosa y para riego
- Verde: Redes cloacales y drenajes
- Rosado: Marcas topográficas temporales
- Blanco: Excavación propuesta

Respete la zona de tolerancia

- **Respete las leyes del estado para excavar dentro de la “zona de tolerancia.”** Esta zona de seguridad abarca el ancho de la instalación del servicio público marcada más una distancia obligatoria establecida por el estado desde cada borde externo de la instalación: 24 pulgadas en Nueva Jersey.
- **Excave a mano con prudencia dentro de esta zona.**
- **Después de hacer una identificación visual,** puede usar maquinaria para excavar. Use la colaboración de un vigía para observar la excavación y ayudar a evitar daños al usar equipos pesados cerca de líneas eléctricas.
- **La zona de tolerancia es una distancia de seguridad *mínima*.** Protéjase usando la distancia máxima posible.

Siempre comuníquese con el centro de 811 en su estado antes de excavar y para conocer los requisitos más actuales.



atlantic city
electric

#53740 © 2026 Culver Company, LLC 800-428-5837 11

Respetar la zona de tolerancia protege las instalaciones de los servicios públicos subterráneas de cualquier daño y también lo protege a usted de posibles lesiones.

- Cumpla con las leyes del estado para excavar dentro de la zona de tolerancia, una zona de seguridad que abarca el ancho de la instalación del servicio público marcada más una distancia obligatoria establecida por el estado desde cada borde externo de la instalación:
 - En Nueva Jersey, la distancia es de 24 pulgadas.
- Excave a mano con prudencia dentro de esta zona. Tenga extremo cuidado y precaución. Han ocurrido demasiados contactos accidentales con instalaciones de servicios públicos por excavar con una retroexcavadora u otra maquinaria en vez de usar una pala.
- Después de hacer una identificación visual, puede usar maquinaria para excavar. Use la colaboración de un vigía para observar la excavación y ayudar a evitar daños al usar equipos pesados cerca de líneas eléctricas.
- La zona de tolerancia es una distancia de seguridad mínima. Las marcas localizadoras son solamente la interpretación más razonable del localizador basada en la señal del equipo. Por lo tanto, protéjase usando la distancia máxima posible.

Sepa cuándo dejar de excavar

- Si después de esperar el tiempo requerido no hay marcas de localización, NO excave.
- Si no entiende las marcas de localización, NO excave.
- Si no puede verificar visualmente la ubicación de las instalaciones marcadas, DEJE de excavar.
- Si encuentra instalaciones no marcadas, mal marcadas o que parecen estar abandonadas, DEJE de excavar.
- Si observa que hay signos de algo enterrado después de finalizada la localización, como una zanja reciente, DEJE de excavar.
- Si las marcas empiezan a borrarse o si fueron destruidas, DEJE de excavar y contacte al 811 para solicitar un ticket nuevo.



atlantic city
electric

#53740 © 2026 Culver Company, LLC 800-428-5837 12

Al trabajar cerca de líneas eléctricas subterráneas, saber cuándo detenerse podría salvarle la vida.

- Si después de haber esperado el tiempo requerido no hay marcas de localización, NO excave. Avise al servicio de 811 que no se ha completado su pedido de localización.
- Si no entiende las marcas de localización, NO excave. Consulte con su supervisor qué debe hacer para trabajar de manera segura.
- Si no puede verificar visualmente la ubicación de las instalaciones marcadas excavando a mano, DEJE de excavar y avise al 811 de inmediato.
- Si encuentra instalaciones no marcadas, mal marcadas o que parecen estar abandonadas, DEJE de excavar. Suponga que todas las instalaciones de servicios públicos están en servicio y repórtelas al 811.
- Si observa que hay signos de algo enterrado después de finalizada la localización, como una zanja reciente, DEJE de excavar. Avise al 811.
- Si las marcas empiezan a borrarse o si fueron destruidas, DEJE de excavar y contacte al 811 para solicitar un ticket nuevo. No retome la excavación hasta que marquen la zona nuevamente.

Repaso de las medidas de seguridad con líneas eléctricas

- Identifique todas las líneas eléctricas y equipos eléctricos al llegar al sitio de trabajo. Inspeccione el sitio nuevamente todos los días, y repase el plan de emergencia.
- Usted y todas las herramientas y equipos (que no sean grúas y cabrias usadas en la construcción) deben mantenerse a una distancia *mínima* de **10 pies (3 m)** de todas las líneas eléctricas aéreas que transmiten hasta 50 kV. Siempre suponga que las líneas están energizadas.
- Las grúas y cabrias empleadas en la construcción deben mantenerse a una distancia *mínima* de **20 pies (6 m)** de las líneas que transmiten hasta 350 kV y de **50 pies (15m)** de las líneas de más de 350 kV. Siempre suponga que la línea está energizada, y no permita que nada se acerque a una distancia menor, salvo que haya confirmado con el dueño/operador del servicio público que la línea ya no está energizada.
- Siempre use un vigía dedicado.
- Si ocurre un contacto con una línea eléctrica, siga los procedimientos de seguridad, y llame de inmediato al **911** y a Atlantic City Electric.
- Avise al 811 antes de excavar. Es obligatorio por ley.

Repasemos los puntos de seguridad clave de esta presentación.

- Identifique todas las líneas eléctricas y equipos eléctricos al llegar al sitio de trabajo. Inspeccione el sitio nuevamente todos los días, y repase el plan de emergencia.
- Usted y todas las herramientas y equipos (que no sean grúas y cabrias usadas en la construcción) deben mantenerse a una distancia *mínima* de 10 pies (3 m) de todas las líneas eléctricas aéreas que transmiten hasta 50 kV. Siempre suponga que las líneas están energizadas.
- Las grúas y cabrias empleadas en la construcción deben mantenerse a una distancia *mínima* de 20 pies (6 m) de las líneas que transmiten hasta 350 kV y de 50 pies (15m) de las líneas de más de 350 kV. Siempre suponga que la línea está energizada, y no permita que nada se acerque a una distancia menor, salvo que haya confirmado con el dueño/operador del servicio público que la línea ya no está energizada.
- Siempre use un vigía dedicado.
- Si ocurre un contacto con una línea eléctrica, siga los procedimientos de seguridad, y llame de inmediato al 911 y a Atlantic City Electric.
- Avise al servicio de localización de instalaciones subterráneas llamando al 811 o usando el sistema de pedidos online antes de excavar.

Información de contacto

- Ante una emergencia eléctrica, llame al **911** y a Atlantic City Electric al **800.833.7476**.
- Para obtener más información, visite el sitio web de Atlantic City Electric en **ace.e-smartworkers.com**.



**Determina lo que está bajo tierra.
Llama antes de excavar.**

Por último, aquí tiene algunos contactos importantes para tener siempre a mano.

- Ante una emergencia eléctrica, llame al 911 y a Atlantic City Electric al 800.833.7476.
- Para obtener más información, visite el sitio web de Atlantic City Electric en ace.e-smartworkers.com.



Gracias por su atención.

Responda preguntas e inicie el debate. Si usted está usando la guía del instructor, allí encontrará temas de debate, un cuestionario sobre seguridad eléctrica y más información acerca de las propiedades de la electricidad y las características del sistema de distribución eléctrica.

Hable acerca de las diferencias entre esta información y lo que creían sus trabajadores acerca de la seguridad con la electricidad, y pregúnteles de qué manera se han puesto en riesgo o han arriesgado a otras personas en el pasado. Pregúnteles qué habrían hecho de manera distinta si hubieran tenido esta información antes.

Atlantic City Electric les agradece por ayudar a cuidar la seguridad de los trabajadores.